

## ÜLDINFO JA DIGIBOKSI HÄÄLESTAMISE PARAMEETRID

AS STV võrgus digitüüneri häälestamiseks tuleb sisestada alljärgnevad parameetrid:

### 1. Sagedus (Frequency):

Linn	MHz	MHz
Tallinn	306	306000
Narva	458	458000
Tartu	338	338000
Pärnu	306	306000
Haapsalu	306	306000
Paldiski	306	306000
Rakvere	306	306000
Tapa	306	306000
Tamsalu	306	306000

Sisselülitatud võrguotsingu (Network Search) puhul leitakse teised kanalid automaatselt.

Kui teie tüüneril selline otsingusüsteem puudub, tuleb kanalid häälestada alljärgneva sageduskeemi alusel:

**Tallinn:** 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 594, 578, 394, 586, 570, 506, 514, 522, 554, 562, 546, 538, 498

**Narva:** 458, 394, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 434, 442, 450, 482, 490, 474, 498, 602, 610, 618, 594, 506, 514, 522, 530

**Tartu:** 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 434, 442, 450, 458, 466, 490, 530, 474, 482, 514, 522, 594, 586, 498, 506, 538, 546

**Pärnu:** 306, 314, 130, 138, 338, 346, 362, 370, 146, 154, 322, 386, 378, 354, 298, 330, 538, 546, 562, 554, 522, 530, 570, 578

**Paldiski:** 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410, 418, 426, 442, 450, 458, 434, 474, 482, 490, 498

**Rakvere:** 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 394, 426, 442, 434, 450, 498, 506, 514, 490, 522, 530, 538, 546

**Tapa:** 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 394, 426, 442, 434, 450, 498, 506, 514, 490, 522, 530, 538, 546

**Tamsalu:** 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 394, 426, 442, 434, 450, 498, 506, 514, 490, 522, 530, 538, 546

**Haapsalu:** 306, 314, 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410, 418, 426, 602, 610, 618, 594, 626, 634, 642, 650

**Viljandi:** 354, 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410, 418, 426, 434, 442, 450, 458, 338, 346, 586, 602, 610, 594, 554, 562, 570, 578

### 2. Modulatsioon (Modulation) - 256 QAM

### 3. Sümbolite määr (Symbol Rate) - 6956

Juhul, kui Teie tüüneri häälestuses puudub kasvõi üks eeltoodud parameetritest on võimalik, et see tüüner ei hakka STV võrgus tööle.

*NB! STV võrgus digisignaali vastuvõtuks sisseehitatud tüüneriga teleril on vaja, et tüüneril oleks formaat DVB-C.*

*STV võrgus digisignaali vastuvõtuks sisseehitatud tüüneriga teleril on vaja, et tüüneril oleks formaat DVB-C. Kanalite vastuvõtuks on vajalik CA moodul CONAX CAS7. AS STV ei vastuta seadmete töö eest, mis ei ole ostetud meie esindustest.*